

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО	ПАРАМЕТР 1	ПАРАМЕТР 2	ПАРАМЕТР 3	ПАРАМЕТР 4	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
8D1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ДС МСВ), С60Н-ДС-ЧФ, ХАРАКТЕРИСТИКА С, С ДОП. КОНТАКТОМ	1	=250 В	6А	10 кА	2 ПУ/МОСА	SCHNEIDER/ЕО.
8D2	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ДС МСВ), С60Н-ДС-ЧФ, ХАРАКТЕРИСТИКА С, С ДОП. КОНТАКТОМ	1	=250 В	6А	10 кА	2 ПУ/МОСА	SCHNEIDER/ЕО.
8D3	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ДС МСВ), С60Н-ДС-ЧФ, ХАРАКТЕРИСТИКА С, С ДОП. КОНТАКТОМ	1	=250 В	4А	10 кА	2 ПУ/МОСА	SCHNEIDER/ЕО.
8SH	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (МСВ), С60Н-ДС-ЧФ, ХАРАКТЕРИСТИКА В, С ДОП. КОНТАКТОМ	1	=250 В	16А	10 кА	2 ПУ/МОСА	SCHNEIDER/ЕО.
11-52	КУЛЧКОВАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ОТКА/НЕИПР. ПОДХОДЕНИЕ/ВКЛ) (4ОТКА+4ВКЛ)	1	=250 В				SVITRON/ЕО.
23SH	ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАПРЕЖАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	-230 В	0-80 °C			VILECO/ЕО.
23SH-BF	ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАПРЕЖАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	-230 В	0-80 °C			VILECO/ЕО.
43LR	ПЕРЕКА. МЕТН./ДИСТ. УПРАВЛЕНИЕ (ЗМЕСТН+3ДИСТ.), 2 ПОДХОДЕНИЯ, 90° (Б/ОКИРУЕМЫ)	1	=250 В	25А			SVITRON/ЕО.
52С	КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ	1	=220 В	90 Ом			CGI/ЕО.
52T1	КАТУШКА ОТКЛЮЧЕНИЯ (1)	1	=220 В	73 Ом			CGI/ЕО.
52T2	КАТУШКА ОТКЛЮЧЕНИЯ (2)	1	=220 В	73 Ом			CGI/ЕО.
52V	КОНТАКТОР 3НО+2НЗ	1	=220 В	Ith=10А			SCHNEIDER/ЕО.
63GA	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (SF6+СТ4) СИГНАЛИЗАЦИЯ (НЗ)ВКЛ-0,7 МПа(свс.), ВЫКЛ-0,75 МПа(свс.) при 20°С	1	=250 В				WIKAI/ЕО.
63GL	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (SF6+СТ4) БЛОКИРОВКА (НЗ)ВКЛ-0,65 МПа(свс.), ВЫКЛ-0,7 МПа(свс.) при 20°С	1	=250 В				WIKAI/ЕО.
63GLX	КОНТАКТОР 3НО+2НЗ	1	=220 В	Ith=10А			SCHNEIDER/ЕО.
63GLX-A	ДОП. КОНТАКТ 2НЗ	1					SCHNEIDER/ЕО.
88M	КОНТАКТОР (3НО+1НЗ)	1	=220 В				SCHNEIDER/ЕО.
88M-CA	ДОП. КОНТАКТ 2НЗ	1					SCHNEIDER/ЕО.
(1)52	БЛОК КОНТАКТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (3НО+3НЗ)	1	=250 В	Ith=15А			TURNING POINT/ЕО.
(2)52	БЛОК КОНТАКТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (3НО+3НЗ)	1	=250 В	Ith=15А			TURNING POINT/ЕО.
(3)52	БЛОК КОНТАКТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (3НО+3НЗ)	1	=250 В	Ith=15А			TURNING POINT/ЕО.
ДСС	КОНТАКТОР 3НО+2НЗ	1	=220 В	Ith=10А			SCHNEIDER/ЕО.
GL	ЗЕМЛЯЯ СВЕТОДИОД	1	=/~ 24-250 В				TEKNIC/ЕО.
IL	ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ (Е27)	1	~230 В	40 Вт			DMRON/ЕО.
LS	КОНЦЕВОЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (С НЗ/НО)	1	=250 В				KPT/ЕО.
M	ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАВОДКИ ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ	1	=/~220 В	650 Вт			TEKNIC/ЕО.
RL	КРАСНАЯ СВЕТОДИОД	1	=/~24-250 В				VILECO/ЕО.
SH1	НАПРЕЖАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1	160 Вт	~230 В			VILECO/ЕО.
SH2	НАПРЕЖАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1	160 Вт	~230 В			VILECO/ЕО.
SHBF1	НАПРЕЖАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1	320 Вт	~230 В			VILECO/ЕО.
SHBF2	НАПРЕЖАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1	320 Вт	~230 В			VILECO/ЕО.
SHBF3	НАПРЕЖАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1	320 Вт	~230 В			VILECO/ЕО.
SHBF4	НАПРЕЖАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1	320 Вт	~230 В			VILECO/ЕО.
SD	РОЗЕТКА	1	~250 В	15А			ANCHOR/ЕО.
SV	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ	1	~230 В	5А			CONNECTWELL/ЕО.
X1	К/ЛЕМНИЙ РЯД ДЛЯ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ	95	750 В	41А			CONNECTWELL/ЕО.
X2	К/ЛЕМНИЙ РЯД ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - СТ2(5СН)	2	750 В	27А			CONNECTWELL/ЕО.
X3	К/ЛЕМНИЙ РЯД ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - СТ2(5СН)	2	750 В	27А			CONNECTWELL/ЕО.
ДСС-А	ДОП. КОНТАКТ (3НО+1НЗ)	1					SCHNEIDER/ЕО.
LSH	КОНЦЕВОЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (1 НЗ/НО, ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РУЧНОМ ЗАВОДКЕ ПРУЖИНЫ	1	=250 В				DMRON/ЕО.
LSX	КОНТАКТОР 3НО+2НЗ	1	=220 В	Ith=10А			SCHNEIDER/ЕО.
LSX-A	ДОП. КОНТАКТ 2НЗ	1					SCHNEIDER/ЕО.
ДСС1	КОНТАКТОР 3НО+2НЗ	1	=220 В	Ith=10А			SCHNEIDER/ЕО.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1) ПОДХОДЕНИЕ: БЛОК-КОНТАКТОВ ПОКАЗАНО ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
2) КОНТАКТЫ БЛОК-КОНТАКТОВ ПОКАЗАНЫ В ОБСТОЯТЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
3) БЛОКИРОВКА ПО СНИЖЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПОКАЗАНА В ПОЛОЖЕНИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ
4) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ДИСТАНЦИОННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАН В ПОЛОЖЕНИИ "ДИСТАНЦИОННО"
5) ОТКРЫТЫЕ КОНТАКТЫ
6) СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ 2,5 «ФМ», ОБОЖНЕННЫЙ МЕДНЫЙ ПРОВОД С ПУХ ИЗОЛЯЦИЕЙ
7) ЦВЕТ ПРОВОДА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - ЧЕРНЫЙ, ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И РЕЗЕРВНЫХ ЦЕПЕЙ - СЕРЫЙ, ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ЗЕЛЕНый

8) КОНТРОЛЬНЫЙ ТОК ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ КАТУШКИ - 50 мА
9) КОНТАКТЫ 52а ОТКРЫТЫ, КОГДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН
10) КОНТАКТЫ 52b ЗАКРЫТЫ, КОГДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН
12) К/ЛЕМНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ "0" ВЫВЕДЕНЫ НА К/ЛЕМНЫЕ КОЛОДКИ

*типовый чертёж

ПО ТРЕБОВАНИЮ
ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ОБОРУДОВАНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ
ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИП 120-SFM-32В
110 кВ, 3150 А, 40 кА
ПРУЖИННЫЙ ПРИВОД
НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ =220 В
НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ =/~220 В

ЗК "СИСТЕМА"
Украина, 04107, Киев
ул. Бартоломеевская, 17-21
Т + 380 44 585 30 99
Ф + 380 44 500 97 18

www.eks.com.ua




CG Power Systems
Crompton Greaves Ltd.
SWITCHGEAR DIVISION S3
AMBAD, NASHIK.





X1
КЛЕММНЫЙ РЯД

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101



СОЕДИНЕНИЯ В РАМЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



*типовый чертеж

ПО ТРЕБОВАНИЮ
ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ОБОРУДОВАНИЯ

КЛЕММНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 120-SFM-32B

110 кВ, 3150 А, 40 кА

ПРУЖИННЫЙ ПРИВОД

ЗК "СИСТЕМА"

Украино, 04107, Киев

ул. Богдана-Хмельницкого, 17-21

Т + 380 44 585 30 99

Ф + 380 44 500 97 18

www.eks.com.ua



Cg Power Systems

Crompton Greaves Ltd.

SWITCHGEAR DIVISION S3

AMBAD, NASHIK.